

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по охране труда при работе на копировально-множительной технике**  
**№ ИОТ 020-2018**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте (за исключением лиц, освобожденных от прохождения инструктажей на рабочем месте), обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. При работе на копировально-множительной технике на работника воздействуют следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;
- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
- электромагнитное излучение;
- шум, обусловленный конструкцией аппаратов;
- химические вещества, выделяющиеся при работе аппаратов.

1.3. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, требования производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

1.4. Запрещается находиться в зоне эксплуатации копировально-множительной техники в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.5. Работник несет ответственность за соблюдение настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.2. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. При выполнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других работников.

3.2. Во время работы обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их.

3.3. Не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту.

3.4. Не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками.

3.5. Не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы.

3.6. Не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук.

- 3.7. Не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден.
- 3.8. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети.
- 3.9. Запрещается перемещать аппараты.
- 3.10. Все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети.
- 3.11. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
- 3.12. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.13. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.
- 3.14. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
- сообщить в пожарную охрану по телефону 101;
- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание приступить к эвакуации.

4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь по принципу «само- и взаимопомощи» и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

Сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Остановить оборудование, выключить общий выключатель, привести в порядок рабочее место.

5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить системному администратору.

Разработал Специалист по Охране труда Фаталов В.П.

